


Bomba Elétrica para Graxa BEG - 2 / 3 / 5



CAPACIDADE	H
2Kg	200
3Kg	260
5Kg	380

Especificações

Número de elementos bombeadores	de 1 a 3
Vazão / ciclo com elementos bombeadores fixos	0,16 cm ³
Vazão / ciclo com elementos bombeadores reguláveis	0,01 - 0,16 cm ³
Número de giros por minuto	45
Motor	24 V DC - 30 W - 1,5 A 12 V DC - 40 W - 3 A
Capacidade do reservatório	2 / 3 / 5 kg
Pressão máxima de operação	250 kg / cm ² (3.630 PSI)
Lubrificante	Graxa Max. NLGI - 2
Temperatura	de -20 °C a + 80 °C
Conexão de descarga	1/4" BSP

Opcional

Chave de nível mínimo elétrico 1.5A 250 V AC-200 V DC 50 W
(Informar contato NA ou NF)

(Continua...)

Bomba Elétrica para Graxa BEG - 2 / 3 / 5

(Continuação)

Códigos para pedidos BEG - 2

Código	Referência	Modelo	Vazão Fixa	Vazão Regulável	Chave de Nível Mínimo	Tensão V DC
3159	BEG-1001	BEG-2	***			12
10105	BEG-1002	BEG-2 R		***		12
3160	BEG-1003	BEG-2	***		***	12
10976	BEG-1004	BEG-2 R		***	***	12
10977	BEG-1005	BEG-2	***			24
10106	BEG-1006	BEG-2 R		***		24
2611	BEG-1007	BEG-2	***		***	24
3161	BEG-1008	BEG-2 R		***	***	24

Códigos para pedidos BEG - 3

Código	Referência	Modelo	Vazão Fixa	Vazão Regulável	Chave de Nível Mínimo	Tensão V DC
11128	BEG-1017	BEG-3	***			12
11129	BEG-1018	BEG-3 R		***		12
11130	BEG-1019	BEG-3	***		***	12
11131	BEG-1020	BEG-3 R		***	***	12
11132	BEG-1021	BEG-3	***			24
11133	BEG-1022	BEG-3 R		***		24
11134	BEG-1023	BEG-3	***		***	24
11135	BEG-1024	BEG-3 R		***	***	24

Códigos para pedidos BEG - 5

Código	Referência	Modelo	Vazão Fixa	Vazão Regulável	Chave de Nível Mínimo	Tensão V DC
11136	BEG-1025	BEG-5	***			12
11137	BEG-1026	BEG-5 R		***		12
11138	BEG-1027	BEG-5	***		***	12
11139	BEG-1028	BEG-5 R		***	***	12
11140	BEG-1029	BEG-5	***			24
11142	BEG-1030	BEG-5 R		***		24
11143	BEG-1031	BEG-5	***		***	24
11144	BEG-1032	BEG-5 R		***	***	24