


Bomba Elétrica para Óleo BEO - 2 / 3 / 5



Especificações

Número de elementos bombeadores	de 1 a 3
Vazão / ciclo com elementos bombeadores fixos	0,11 cm ³
Vazão / ciclo com elementos bombeadores reguláveis	0,01 - 0,11 cm ³
Número de giros por minuto	45
Motor	24 V DC - 30 W - 1,5 A 12 V DC - 40 W - 3 A
Capacidade do reservatório	2 / 3 / 5 litros (Acrílico)
Pressão máxima de operação	250 kg/cm ² (3.630 PSI)
Lubrificante	Óleo 50 -1500 cSt a 40 °C
Temperatura	de -20 °C a + 80 °C
Conexão de descarga	1/4" BSP

Opcional

Chave de nível mínimo elétrico

1.5A 250 V AC-200 V DC 50 W NA/NF

(Continua...)

Bomba Elétrica para Óleo BEO - 2 / 3 / 5

(Continuação)

Códigos para pedidos BEO - 2

Código	Referência	Modelo	Vazão Fixa	Vazão Regulável	Chave de Nível Mínimo	Tensão V DC
3162	BEO-1001	BEO-2	***			12
10107	BEO-1002	BEO-2 R		***		12
3163	BEO-1003	BEO-2	***		***	12
10109	BEO-1004	BEO-2 R		***	***	12
3164	BEO-1005	BEO-2	***			24
10108	BEO-1006	BEO-2 R		***		24
3165	BEO-1007	BEO-2	***		***	24
10112	BEO-1008	BEO-2 R		***	***	24

Códigos para pedidos BEO - 3

Código	Referência	Modelo	Vazão Fixa	Vazão Regulável	Chave de Nível Mínimo	Tensão VDC
11096	BEO-1017	BEO-3	***			12
11097	BEO-1018	BEO-3 R		***		12
11098	BEO-1019	BEO-3	***		***	12
11099	BEO-1020	BEO-3 R		***	***	12
11100	BEO-1021	BEO-3	***			24
11101	BEO-1022	BEO-3 R		***		24
11102	BEO-1023	BEO-3	***		***	24
11103	BEO-1024	BEO-3 R		***	***	24

Códigos para pedidos BEO - 5

Código	Referência	Modelo	Vazão Fixa	Vazão Regulável	Chave de Nível Mínimo	Tensão VDC
11104	BEO-1025	BEO-5	***			12
11105	BEO-1026	BEO-5 R		***		12
11106	BEO-1027	BEO-5	***		***	12
11107	BEO-1028	BEO-5 R		***	***	12
11108	BEO-1029	BEO-5	***			24
11109	BEO-1030	BEO-5 R		***		24
11110	BEO-1031	BEO-5	***		***	24
11111	BEO-1032	BEO-5 R		***	***	24